



## LCS-MFP101-2

### Multifunktionsprintserver für Multifunktionsdrucker



Der LCS-MFP101-2 Multifunktionsprintserver ermöglicht Ihnen, die Funktionen, wie Drucken, Scannen und Faxen Ihres Multifunktionsgerätes über Ihr gesamtes, lokales Netzwerk zu nutzen. Dieses kleine Gerät ist designed für kleine Büros und für zu Hause, um Ihnen eine professionelle Arbeitsumgebung zu ermöglichen ohne schwere Konfiguration oder teure Hardware. Nach der Installation kann jeder im Netzwerk direkt über den MFP101-2 von seiner Arbeitsstation auf die Dienste des Multifunktionsgerätes zugreifen. Der Multifunktionsprintserver wird mit verschiedenen Programmen für eine einfache Konfiguration und komfortable Administration ausgeliefert.

#### Eigenschaften:

- ◆ Unterstützt Drucken, Scannen und Faxen auf Multifunktionsgeräten
- ◆ Unterstützt MFP Einrichtungsprogramm
- ◆ Unterstützt WIA (Windows Image Acquisition) Scan-Dienst von Windows 2000/XP
- ◆ Unterstützt Web-Management, Konfigurationsprogramm, Windows-basierendes Setup Programm
- ◆ Unterstützt Firmware Update über TFTP oder Web-Management
- ◆ Unterstützt DHCP-Client
- ◆ Rückstelltaste zur Werkseinstellung
- ◆ Unterstützte Betriebssysteme: Windows W2K/XP

#### Spezifikationen:

<b>Standard:</b>	USB 2.0 IEEE 802.3, IEEE 803.2u
<b>Chip:</b>	Hoch performanter RISC-cored SoC Prozessor
<b>Flash Speicher:</b>	1Mbyte
<b>System Speicher:</b>	2Mbyte SDRAM
<b>Datenrate USB:</b>	USB 2.0 @ 1.5Mbit/s; 12Mbit/s; 480Mbit/s Auto-Detektion
<b>Datenrate LAN:</b>	RJ-45 @ 10/100Mbit/s Autosensing
<b>Protokoll:</b>	UDP, TCP/IP
<b>Zertifikate:</b>	CE, FCC Class B
<b>Arbeitsumgebung:</b>	0° ~ 50° C Temperatur 0% ~ 70% Feuchtigkeit (nicht-kondensierend)
<b>Abmessungen:</b>	74mm x 63mm x 30mm, 57g
<b>Netzteil:</b>	Externes Netzteil 3.3V / 2A
<b>Packungsinhalt:</b>	MFP101-2, Netzteil, CD mit Treiber/Manual/Software, Manual
<b>EAN:</b>	4016621005290